

# SELO – A

seifu  
elektroniskā daudzlietotāju slēdzene



- Elektroniskai slēdzenei SELO-A ir VdS1 (A) klase un līdz ar to tā ir izmantojama seifiem, kuri ir atbilstoši Eiropas standarta EN1143-1 I un II drošības klasei.
- Slēdzenes displejā ir 7 gaismas indikatori
- Slēdzeni var izmantot maksimums 9 lietotāji
- 6-ciparu kods
- Laika aizture 0-99 min.
- Seifs atvēršana un aizvēršana notiek pagriežot slēdzenes korpusu
- Baterijas atrodas zem slēdzenes korpusa un ir viegli nomaināmas

Gatavs atvēršanai

Bloķēts

Programmēšana



Nepareizs kods

Tukšu bat. brīdinājums

Nepieciešams remonts

### Slēdzenes indikatoru skaidrojums

#### Slēdzenes atvēršana

- Nospiežam taustiņu „On”
- Ievadam lietotāja kodu. (rūpnīcas uzstādītais 1 2 3 4 5 6)
- Uz slēdzenes iedegās zaļais indikators, kurš signalizēs par koda pieņemšanu. Ja esat kļūdījies ievadot kodu tad iedegsies sarkanais indikators, kurš signalizēs par nepareizu kodu (pēc 3 nepareizi ievadītiem kodiem seifs bloķējās uz 10min).
- Pēc pareiza koda ievadišanas, laikā kamēr deg zaļais indikators, slēdzenes pulsts jāpagriež par 180<sup>0</sup> pulksteņrādītāja virzienā.

#### Slēdzenes aizvēršana

- Aiztaisām seifa durvis
- Izbīdām bultas pagriežot rokturi līdz galam ciet
- Pagriežam slēdzeni par 180<sup>0</sup> pretēji pulksteņrādītāja virzienā izejas stāvoklī. Slēdzene automātiski bloķējās un seifs ir aizslēgts.

#### Lietotāja koda maiņa

##### **NB! Kodu maiņu veikt tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām!**

- Ievadam savu esošo kodu un kamēr deg zaļais indikators nospiežam un turam taustiņu „Enter” aptuveni 5 sekundes līdz iedegās dzeltenais indikators. Svarīgi zināt esošā koda pozīciju (no 1 – 9)
- Ievadam sava koda pozīciju un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ievadam jauno kodu (sešciparu) un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ievadam jauno kodu atkārtoti un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ja viss ir izdarīts pareizi iedegsies zaļais indikators un kods būs veiksmīgi nomainīts. Ja iedegās sarkanais indikators tad maiņas gaitā ir bijusi kļūda un kods nav nomainīts – saglabājās vecais kods.
- Pēc koda maiņas pie atvērtām durvīm pāris reizes izmēģinām jauno kodu, lai pārlicinātos, ka kods ir pareizi nomainīts un būtu droši, ka neesat kļūdījies maiņas procesā.

#### Bateriju maiņa

- Kad baterijas sāks sēsties tad slēdzene signalizēs par to ar sarkano indikatoru labajā pusē pa vidu.
- Pat mirgojot indikatoram slēdzeni iespējams atvērt apmēram 30 reizes
- Pilnīgi nosēžoties baterijām visi kodi saglabājās.
- Baterijas mainās no slēdzenes apakšpuses. Slēdzenei nepieciešamas 3 AA tipa baterijas. Ieteicams izmantot Duracell ražojuma baterijas.



Jautājumu gadījumā zvanīt:

SIA „Data J&S” 67240227